

# LED SL-series

## きらめき

# Sodick LED

## DSL (直結工事専用) タイプ 取扱説明書

この度はソディック LED SL-Series きらめきをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

### 製品仕様

型番	全光束 (lm)	光源色	演色性 (Ra)	入力電圧 (V)	消費電力 (W) <sup>※1</sup>	寿命 (h) <sup>※2</sup>	寸法(mm/Φ)		動作温度 (°C)	重量 (g)
							全長	管径		
DSL-600 きらめき	1,200	昼白色	80	AC80~242	9±10%	40,000	580	27	-20~40	210
DSL-600 きらめき-寒									-40~40	
DSL-600 きらめき-4k		白色	80						-20~40	
DSL-600 きらめき-3k		電球色	80							
DSL-1200 きらめき	2,400	昼白色	80	AC80~242	18±10%	40,000	1,198	27	-20~40	340
DSL-1200 きらめき-寒									-40~40	
DSL-1200 きらめき-高	3,380		26±10%							
DSL-1200 きらめき-4k	2,230	白色	80						18±10%	
DSL-1200 きらめき-3k	2,210	電球色	80							
DSL-1200 きらめき-Y	1,430	イエロー	-							
DSL-1200 きらめき-HC	1,860	昼白色	95							
DSL-2400 きらめき	4,800	昼白色	83	AC80~242	36±10%	40,000	2,367	27	-20~40	680
DSL-2400 きらめき-寒									-40~40	
DSL-2400 きらめき-高	6,550		52±10%							
DSL-2400 きらめき-4k	4,460	白色	80						36±10%	
DSL-2400 きらめき-3k	4,420	電球色	80							

※1 お客様の使用条件及び環境によって値が異なる場合があります。

※2 表示の寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

### ⚠️ ご注意 ⚠️

必ず下記の注意事項を読み SL-Series きらめき DSL(直結工事専用タイプ)を設置してください。誤った使用法や適合しない照明器具、仕様外の環境での使用による火災・発煙などの事故、不点灯・照度低下・ちらつき・破損などの故障責任は負いかねます。不明点はメーカーまでお問い合わせください。

#### 設置上のご注意

- **必ず直結配線工事を実施してください。**  
直結配線工事の詳細につきましては別紙『配線工事案内』をご覧ください。
- 取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。
- 直結配線工事を実施した器具には、日本照明工業会(JLMA)が推奨する規格に則り必ず付属の『工事済みシール』を貼り付けてください。
- 調光機能のついた機器や回路には取り付けないでください。
- ソケット及びランプホルダーに確実に取り付けてください。
- **定格寿命を過ぎた照明器具では使用しないで下さい。(設置後8~10年以上、又は累積点灯時間が40,000時間経過しているもの)**  
定格寿命を過ぎた照明器具内では絶縁劣化が進み、十分な性能が発揮出来ないことや、まれに発煙や火災事故に至ることがあります。

## 使用上のご注意

- 本製品の分解、改造、水洗いは絶対にしないでください。
- 1つの器具で異なるランプを使用しないでください。(蛍光灯・他社 LED 灯・多機種・ダミー管 等)
- 紙や布で覆ったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。
- 落としたり、物をぶつけたり、重荷をかけたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしないでください。
- 点灯中や消灯直後は熱いのでふれないでください。
- 製品指定の電圧(80~242V)以外の環境下では使用しないでください。
- 直流電源で使用しないでください。
- 非常用照明器具で使用しないでください。
- 以下の場所では使用しないでください。
  - ・雨水がかかる
  - ・酸などで腐食しやすい
  - ・風の影響を受けたり、振動や衝撃があつたりする
  - ・風呂場など湿度が 95%を超える
  - ・粉塵が多い
  - ・屋外
  - ・照明器具の周辺温度が 40℃を超える
  - ・引火する危険性のある雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど)
- 隙間に異物をはさまないでください。
- 口金は回さないで下さい。
- 安全上、LED 光源を直視することはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 異常を感じた場合は速やかに電源を切り、メーカー又は購入した販売店までご連絡ください。

## お手入れ方法

- 必ず電源を切り、乾いた布で軽く表面をお拭きください。
- シンナーなどの溶材や引火性の液体などでは表面を拭かないでください。

## その他

- LED 光源にはバラツキがあるため、同じ形名商品でも商品ごとに光色、明るさが異なることがありますのでご了承ください。
- お買い上げ時の色味、照度に関しまして定格色温度の 10%前後以上、定格照度の 90%以下を保証の対象と致します。
- 製品の色はカタログ印刷と多少異なる場合があります。
- 不断の研究により予告なく仕様の変更を行うことがあります。

## 保証に関して

- この製品の保証期間はご購入より 4 年間です。詳しくは別紙『製品保証規定』をお読みください。

**Sodick LED お問い合わせ窓口:045-534-8800** (9:00~17:00 土・日・祝除く)

【販売元】株式会社ソディック LED 新横浜営業所 横浜市港北区新横浜 2-5-1 日総第 13 ビル  
【製造元】株式会社ソディック LED 横浜市緑区長津田町 5289 TEL:045-924-2720